

BRUKSOMRÅDE:


- Smart siren för varning vid brand- och värmealarm
- Kopplas samman med rökdetektorer, värmealarm och fjärrkontroller i LUMA-systemet
- Kan fungera som huvudenhet eller underenhet i systemet
- Maximalt 40 sammankopplade enheter i ett nätverk
- Förstärker och vidarebefordrar signaler mellan enheterna

PLACERING:

- Monteras inomhus
- Kräver fast strömförsörjning (AC100-240V)
- Ska monteras på vägg eller i tak
- Måste ha internetuppkoppling för installation med LUMA hub
- Undvik placering i rum med kondens eller extrema temperaturer (-10°C till +40°C)

SERVICE/KONTROLL:

- Testa enheten regelbundet via "Smart Life - Smart Living" appen
- Kontrollera batteristatus - varning ges när nivån är under 30%
- Enheten skickar hjärtslag-signal var 2:a timme för att bekräfta anslutning
- LED-indikator visar enhetens status och nätverksanslutning
- Backup-batteri ska endast bytas av fackman
- 5 års garanti mot tillverkningsfel (gäller från inköpsdatum)



TEKNISK SPECIFIKATION

Sändningsfrekvens 868 MHz
Seriekopplingsbar Yes
Temperaturområde -10 °C / +40 °C
Strömkälla 230V
Bruttovikt (kg) 0.1891
Höjd (mm) 41
Bredd (mm) 92

Artikel 604034
EAN 7320896040342
Certifiering CE

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se